

Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehr: Wassertrupp(WT)

Der Gruppenführer gibt den Einsatzbefehl. Nach der Wiederholung des Befehls vom Angriffstrupp meldet der WTF:

"Vier Saugschläuche"

Der WT geht mit zwei A-Saugschläuchen zur TS und legt die Schläuche nacheinander ab. Dies ist abgestimmt mit dem Schlauchtrupp.

Das Kuppeln der Saugleitung:

Das Kuppeln folgt dem Grundsatz: Führer hinter Führer, Mann hinter Mann.

Von der TS aus gesehen stehen hintereinander: STM,WTM,WTF,STF

Der WTF nimmt den Saugkorb, der WTM den ersten Schlauch und kuppeln zusammen. Es wird zur Wasserabgewandten Seite ausgetreten und zur nächsten Schlauchkupplung gegangen zum Kuppeln. Danach wird wieder ausgetreten und die nächsten Schläuche angekuppelt usw. Die Reihenfolge der Jugendlichen bleibt beim Kuppeln immer gleich.

Ist die Saugleitung komplett gekuppelt, begibt sich der WT zum Saugkorb. Die Saugleitung wird hochgehoben.

Der WTM befestigt die Halteleine mit einem Zimmermannsstich oder Mastwurf mit Spierenstich und legt dann 3 Halbschläge um die restliche Leitung. Dann wird die Halteleine mit einem lauten "Vorsicht Leine" zum Maschinisten geworfen.

Hat der WTM den Knoten am Saugkorb fertig: **Hakt der WTF die Ventilleine ein. Auch die Ventilleine wird mit einem lauten "Vorsicht Leine" zum Maschinisten geworfen.**

Nun wird die Saugleitung abgelegt. **Der WT und der ST heben auf das Kommando vom WTF "Saugleitung Hoch" die Saugleitung an.**

Der Maschinist kuppelt die Saugleitung an die TS an. Nach der Meldung des Maschinisten gibt der WTF den Befehl **"Saugleitung zu Wasser"**.

WT und ST legen die Saugleitung gemeinsam zu Wasser.

Der WT geht nun gemeinsam zum Ablageplatz und holt den B-Schlauch. Die B-Leitung wird vom WTF von der Pumpe zum Verteiler ausgerollt. Der WTF gibt eine Kupplung dem Maschinisten. Die andere Kupplung nimmt er mit zum Verteiler.

!Wichtig!: WT bleibt zusammen und läuft zusammen zum Verteiler.

Der WTM sichert den Verteiler, der WTF kuppelt die B-Leitung an.

Dann gibt der WTF zum Maschinisten den Befehl **"Wasser Marsch!"**

Dann begibt sich der WT zum GF und meldet:**"Wassertrupp Einsatzbereit"**

Der GF gibt den Einsatzbefehl und der WTF wiederholt:**" Wassertrupp zur Brandbekämpfung 2. Rohr zum rechten Brandabschnitt über die Hürde vor."**

Dann begibt sich der WT zurück zum Ablageplatz. Der WTF nimmt einen Handscheinwerfer, der WTM ein CM-Strahlrohr. Ausgerüstet geht der WT über die Hürde rechts zur Markierung der 40m Linie.

Hat der Schlauchtrupp die Schlauchreserve ausgerollt kuppelt der WT das Strahlrohr gemeinsam an und der WTF gibt den Befehl **"2. Rohr Wasser Marsch!"**.

Nach der Meldung **"Verstanden"** vom STF öffnet der WTF das Strahlrohr.

Nach dem Befehl vom GF:"Wasser Halt" meldet der WTF als zweites:**"2. Rohr Wasser Halt!"**

Das Strahlrohr wird vom WTF geschlossen und abgelegt. Gibt der GF den Befehl: "Anriffstrupp und Wassertrupp Knoten und Stiche anlegen!":

Läuft der WT zum Knotengestell und beide Truppmitglieder legen einen Knoten an, drehen sich danach um und warten auf die Meldung:" Übung beendet".